



MEDER Funk GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
78224 Singen / Htwl.
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7731 83 99 - 0
Telefax: +49 (0) 7731 83 99 - 30
info@meder-funk.de
www.meder-funk.de



IMTRADEX Hör-Sprechsysteme GesmbH
Industriestraße 60a/122, A-1220 Wien
Tel: +43 / 1 / 2044294-0, Fax DW: 18
headsets@imtradex.at, www.headsets.at

MEDER TourGuide

UHF-Technik – Führungsfunk- und Dolmetschanlage



TourGuide Sender

- 30 Kanäle
- Regelbare Mikrophonempfindlichkeit
- Batterie- oder Akkubetrieb
- Digitale Zustandsanzeige
- Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen
- Kanalferneinstellung



TourGuide Empfänger

- 30 Kanäle
- Batterie- oder Akkubetrieb
- Digitale Zustandsanzeige
- Tastensperre einstellbar
- Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer

Zubehör



Ohrhörer
Hygienischer Einohrhörer mit besonders hohem Tragekomfort
Leichtgewicht: nur ca. 15 g



Transport- und Aufbewahrungskoffer
Für 20 oder 40 Geräte inklusive Zubehör



Headsetmikrofon
Geräuschkompensierendes Mikrofon mit Anschluss-Stecker für TourGuide – für den „Händefrei-Betrieb“



Ladestation
Im stapelbaren Tischgehäuse mit 19“ Einschubfächern für 10 bis 40 Geräte



Lärmschutzhörer
Einsatz in extremen Lärmbereichen



Ladeschrank
im rollbaren 19“ Schrank mit verschließbarer Glastür für bis zu 200 Geräte

Eigenschaften

Brillante Übertragungsqualität

- Keine Störungen - kein Rauschen

Mehrsprachige Tagungen und Konferenzen

- 30 Kanäle gleichzeitig nutzbar

Gruppenführungen bei hohen Lärmpegeln

- Extrem geräuschkompensierende Mikrofone

Ausstellungen, Messen und Museen

- Flüstermikrofon, Empfindlichkeit regelbar

Gelegentliche oder regelmäßige Nutzung

- Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb

Geringer Wartungsaufwand

- Hygienischer Bügelohrhörer
- 5 Jahre Werksgarantie

Benutzerfreundlich

- Hoher Tragekomfort
- Einfache Bedienung
- Tastensperre einstellbar
- Kanalferneinstellung



Technische Daten

	TourGuide Sender	TourGuide Empfänger
Zulassung	EG-Zulassung	EG-Zulassung
Frequenzbereich	von 860 bis 865 MHz	von 860 bis 865 MHz
Einstellungen	digital	digital
Stromversorgung	Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6 (Mignon AA)	Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6 (Mignon AA)
Antenne	Integriert	Integriert
Anschlüsse	Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen	Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer
Batteriestandzeit	Bis zu 35 Stunden, digitale Zustandsanzeige	Bis zu 35 Stunden, digitale Zustandsanzeige
Hörer		Hygienischer Einohrhörer; es können handelsübliche Kopfhörer mit einer Impedanz von 8 bis 32 Ohm verwendet werden
Sendeleistung	Ca. 10 mW ERP	
Reichweite	Bis zu ca. 200 m (ortsabhängig)	
Mikrofon	Integriertes Electretmikrofon mit umschaltbarer Empfindlichkeit	
Abmessungen	168 x 42 x 25 mm, 144 g	138 x 42 x 25 mm, 78 g

Auf Wunsch fertigen wir Ihre Anlage mit individueller Ausstattung (z. B. mit Ihrem Firmenlogo) an.
Weitere Informationen finden Sie unter www.meder-funk.de